

1	2	3	4	5	6		Typenschlüssel Q3M [Klasse] [Strombereich] [Variante]		
Grundtyp									
Q3M							Typ: 3-phasiger 4-Leiter-Zähler auch für einphasigen Betrieb zugelassen, 230V, mit Leistungsanzeige in Watt, Historische Werte bis 2 Jahre, DIN Gehäuse, LC- Display, Zusatzgeräteversorgung mit Spannungsbr. A und B		
	<i>Klasse</i>								
	A						Genauigkeitsklasse A (2%)		
	B						Genauigkeitsklasse B (1%)		
		<i>Strombereich Klemmentyp</i>							
		1					5/60 A (DIN-Anschlussklemmen Ø 6,5mm)		
		2					5/60 A (Anschlussklemmen Ø 9,5mm)		
		3					5/100 A (Anschlussklemmen Ø 9,5mm)		
			<i>Zusatzkl.</i>						
			0				ohne Zusatzklemmen		
			1				mit Zusatzkl. Kl.7'9'11', Kl.13/15, ohne Tarifsteuersignal immer in Tarif T1 (x.8.1)		
			2				mit Zusatzkl. Kl.7'9'11', Kl.13/15, ohne Tarifsteuersignal immer in Tarif T2 (x.8.2)		
				<i>Funktion</i>				<i>Bezugsrichtung</i>	<i>Lieferrichtung</i>
				0			Bezugszähler mit Rücklaufsperr	+T1/+T2	/
				2			Zwei-Richtungszähler (Achtung: 2 T in Lieferrichtung !)	+T1/+T2	-T1/-T2
				3			Lieferzähler mit Rücklaufsperr (Achtung: 2 T in Lieferri. !)	/	-T1/-T2
				4			Lieferzähler ohne Rücklaufsperr (Achtung: 2 T in Lieferri. !)	/	-T1/-T2
				5			Bezugszähler mit Rücklaufsperr	+T0*	/
				6			Zwei-Richtungszähler	+T0*	-T0*
				7			Zwei-Richtungszähler	+T1/+T2	-T0*
				8			Lieferzähler mit Rücklaufsperr	/	-T0*
				9			Lieferzähler ohne Rücklaufsperr	/	-T0*
					<i>Optionen</i>				*) = Eintarifzähler
					0		ohne Manipulationserkennung (durch Magnet Sensor)		
					1		mit Manipulationserkennung (durch Magnet Sensor)		